

AXON EASY 180



DANE TECHNICZNE

KONFIGURACJA	CCS CCS	CCS CCS	
MOC	120	180	[kW]
ROZBUDOWA MOCY	✓	-	

MOC WEJŚCIOWA

Zasilanie [V / Hz]	AC, 3x400 / 50		
Moc przyłączeniowa [kVA]	126	189	
Podłączenie do sieci	Przyłącze kablowe w układzie TNS		
Współczynnik mocy	> 0,98 (dla mocy wyjściowej > 25%)		
Zabezpieczenie różnicowo - prądowe	Typ A Typ B (opcja)		

WYDAJNOŚĆ

Sprawność [%]	> 96,5 (w optymalnych warunkach pracy)		
Max. prąd ładowania [A]	CCS 400	CCS 400 (do 500)	
Zakres napięcia wyjściowego [V]	150 - 1000		

KOMUNIKACJA

Tryb ładowania	IEC 61851-1 IEC 61851-23 IEC 61851-24 ISO 15118 DIN 70121
Protokół	OCPP 1.6-J OCPP 2.0.1

OGÓLNE

Obudowa	Stalowa z powłoką galwaniczną		
Kolor - obudowa	DB 703		
Kolor - panel frontowy	RAL 9005		
Kolor - obudowa - opcja	Paleta RAL		
Stopień ochrony	IP 54 IK 10		
Wymiary gabarytowe [H x W x D] (mm)	2130 x 750 x 980 (obudowa) 2130 x 980 x 1075 (z CMS)		
Waga [kg]	~600	~700	
Poziom emisji hałasu [dBA]	< 60 (w odległości 1 m)		
Zakres temperatur roboczych [°C]	- 35 +55 > 40 możliwe ograniczenie mocy wyjściowej		
Wysokość operacyjna [m n.p.m.]	≤ 2000		
Zgodność z normami	CE LVD 2014/35/UE EMC 2014/30/UE RED 2014/53/UE		

AXON EASY 180

WERSJE STANDARDOWE I WYPOSAŻENIE

Kod produktu	Moc	Złącza	Długości	Licznik DC	Terminal Płatniczy	Branding	Ekran reklamowy	Podział mocy	Gniazdo AC
AXE-S1G5-114438021-A010D703-510010XXX0	120 U	CCS / CCS	5m / 5m	MID	-	-	-	50/50	-
AXE-S1B0-114438021-A010D703-510010XXX0	180	CCS / CCS	5m / 5m	MID				50/50	

OPCJE KONFIGUROWALNE

Kategorie opcji	Wybór opcji	Element kodu	AXE-O1	-11				1-	010D703-51001	XXX0
Moc ładowania	180kW	B0	●							
	120kW U → 180kW	G5								
Długość złącz [m] **	5 / 5	44	●							
	7 / 7	88	●							
	9 / 9	CC								
Licznik DC	Eichrecht	2	●							
	MID	3								
Terminal płatniczy	-	8								
	PAX IM 30 - CCV	1								
	PAX IM 30 - eService	2	●							
	Payter Apollo - Cloud Solutions	3								
	Valina - Worldine	4								
Branding	-	0								
	Mini	1	●							
	Midi	2								
	Maxi	3								
Ekran reklamowy	-	2	●							
	23,8"	1								
Gniazdo AC	-	A	●							
	Gniazdo T2S	8								
Zabezpieczenie różnicowo - prądowe	Typ A	0	●							
	Typ B	9								